

СВИНЕЦЬ/ЛИТІЙ

# GYSFLASH 103.24 CNT FV

Арт. 025684



6/12/16/24 V

Специально разработанный для крепления на стену или на подъёмный аппарат, GYSFLASH vertical 103.24 CNT FV - это зарядное устройство инверторной технологии большой мощности 100 А. Он поддерживает свинцовую или литиевую батарею 6 В, 12 В, 16 В и 24 В (литий-ионная «стандартная» + литий-железо-фосфатная) при идеально стабилизированном напряжении на этапах диагностики. Он также гарантирует оптимальную зарядку для обслуживания автомобилей последнего поколения. Благодаря подключению через разъём USB его можно полностью настроить под пользователя.

## 4 РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Зарядка** : для 6, 12, 16 или 24 В свинцовых или литиевых аккумуляторов емкостью от 5 до 1200 Ач.
- Диагностика** : поддерживает до 100 А аккумуляторы транспортных средств на этапе диагностики, в мастерских по техническому обслуживанию.
- Шоурум** : обеспечивает компенсацию тока при использовании электрических аксессуаров демонстрационного автомобиля. Он также управляет оптимальным зарядом аккумулятора.
- Тестер** : позволяет проверить напряжение аккумулятора, оценить систему запуска (стартер+аккумулятор) и состояние генератора автомобиля.

## С ФУНКЦИЕЙ ПОЛНОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

- Добавлять, упразднять или изменять режимы и профили зарядки через USB.
- Загружать файлы с заданными комбинациями параметров, подходящими к различным режимам зарядки.
- Восстанавливать ретроспективную запись и данные по зарядке на ключ USB для их анализа с помощью электронной таблицы.
- Подключать вспомогательные приборы (принтер, ридер для штрих-кодов и т.д.) через специальный модульный разъём (SMC : Smart Module Connector).

## ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЗАРЯДКИ ТЯГОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ.

- Зарядное устройство с регулируемым напряжением от 6 до 24 В, GYSPACK 103.24 CNT обслуживает **все типы тяговых батарей** (свинцовые или литиевые).
- 2 зарядных профиля** (из 12 доступных) и **конфигурация**, разработанная инженерами Gys (загружаемая с сайта), предназначены для батарей вилочных погрузчиков, подъемных рабочих платформ, поломочные машины и т.д.

|               | Время зарядки тяговых аккумуляторов в соответствии с ее емкостью. |     |      |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|               | 6 ч                                                               | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 14 ч |
| Жидкость (Ач) | 490                                                               | 680 | 900  | 1160 | 1500 |
| GEL (Ач)      | -                                                                 | 500 | 630  | 760  | 900  |

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Увеличивает срок службы и производительность свинцовых (гелевых, AGM, жидкостных, кальциевых и т.д.) литиевых («Стандартный» литий-ионный + литий-железо-фосфатный) аккумуляторов .
- Специфическая кривая заряда в 8 этапов (свинцовый аккумулятор) или 9 этапов (литиевый аккумулятор) без контроля.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2 В (автоматический режим SOS Recovery).

## ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ

- FV** Flexible Voltage : зарядное устройство работает при напряжении питания от 85 до 265 В.
- Проверка и калибровка кабелей.
- Блокировка во избежание опасности неправильного обращения. Эта функция идеальна для СТО и демозалов.

## СВЕРХЗАЩИЩЕНИЙ

GYSFLASH 103.24 CNT **защищает бортовую электронику автомобиля, предохраняет от неправильного использования и предотвращает перегрев внутренней электроники** благодаря встроенному датчику температуры.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный и прочный корпус с наматывателем для кабелей на передней панели.
- Подшвы, поглощающие удары и вибрации.
- Настенное крепление с системой направляющих рельс с магнитами (опция - MagnetFix 50).



В наборе поставляются:



Зажимы  
5 м - 25 мм²



Настенное  
крепление



Интуитивно понятный интерфейс  
доступен на 22 языках

## АКСЕССУАРЫ



MagnetFix 50  
029637



Кабель REMA  
025714



Кабель NATO  
025707

| 50 / 60 Hz  |        | V     | I max  | 25°C @100%    |               | 40°C @100%   |              | Charge       | START MINI | IP | L   | mm² | SHOWROOM CONNECT | kg  | cm             | L x W x H cm / kg   |
|-------------|--------|-------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|-----|-----|------------------|-----|----------------|---------------------|
| 220 > 240 V | 3200 W |       |        | 230 V : 100 A | 110 V : 100 A | 230 V : 79 A | 110 V : 68 A |              |            |    |     |     |                  |     |                |                     |
| 100 > 127 V | 1500 W | 2,5 m | 6/12 V | 100 A         | 230 V : 100 A | 230 V : 95 A | 230 V : 72 A | 20 > 1200 Ah | 1 V        | 30 | 5 m | 25  | ø M6             | 6,4 | 34 x 25,4 x 15 | 41 x 39 x 22,5 / 11 |
|             |        |       | 24 V   | 230 V : 100 A | 110 V : 50 A  | 230 V : 95 A | 110 V : 47 A |              |            |    |     |     |                  |     |                |                     |