

УСТРОЙСТВО
12/24В

STARTPACK PRO 12.24 XL

Арт.026711


Startpack pro 12.24 xl - это ультра-мощный и очень прочный бустер, специально разработанный для интенсивной техподдержки по месту происшествия. Благодаря усовершенствованным защитным системам это автономное пусковое устройство является самым лучшим на рынке.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЗАПУСКА ДЛЯ 12 В И 24 В

- Благодаря двум высококачественным аккумуляторам Exide, которые можно использовать в любом положении, **STARTPACK PRO 12.24 XL** генерирует сильный ток запуска до 8500 А (пик).
- Он подходит для любых свинцовых АКБ (AGM, с жидким или гелиевым электролитом и т.д.).
- Благодаря автоматическому запуску бустер генерирует ток только при запуске двигателя автомобиля.
- Соединенные параллельно две 12-вольтовые АКБ выдают очень большую энергию.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВЫЕЗДА НА ОБЪЕКТЫ

- Благодаря прочной конструкции **STARTPACK PRO 12.24 XL** удароустойчив и может использоваться в любую погоду.
- Колеса обеспечивают ему легкое передвижение по любой почве и упрощают перевозку на объекты.
- Он особенно хорошо подходит для служб аварийного ремонта / СТО для грузового транспорта, цехов техобслуживания сельхозтехники, общественного транспорта, парков строитехники и гражданского строительства и т.д.



ВКЛЮЧЕНО:  + 
Зажим запуска 1000 A / 2 м 70 мм²
GYSFLASH 6.12 XL (крепежные винты в наборе)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Smart Starter Management System


Электронная система защиты против инверсии полярности, коротких замыканий на зажимах, глубокой разрядки и ошибок выбора напряжения.

Это полная система средств, защищающая бортовую электронику, зарядное устройство, АКБ и пользователя.



GYSFLASH 6.12 XL ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАРЯДКИ

- Благодаря 6 А зарядному устройству **GYSFLASH 6.12 XL** бустер **STARTPACK PRO 12.24 XL** заряжается на 100% за несколько часов и без надзора.
- Он использует развернутую восьмиступенчатую кривую зарядки, гарантирующую оптимальные рабочие характеристики аккумуляторов устройства **STARTPACK PRO 12.24 XL**.
- Это зарядное устройство компактное, легкое и герметичное может либо крепиться сзади аппарата при его транспортировке, либо оставаться независимым.



START

	12V	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger	Protections	fuse		cm	kg
2x50 Ah Exide	12 V 24 V	1600 A 1400 A	3000 A 2600 A	8500 A 4250 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m Ø70 mm ²	52x43x104
										71