

**DIAG-STARTIUM 60-24** - это автоматическое зарядное и пусковое устройство 12В на колесиках. Благодаря микропроцессорному управлению этот аппарат обеспечивает максимальную эффективность и безопасность. Многоцелевое назначение аппарата позволяет использовать его, как источник стабилизированного питания (60А) во время диагностики.

## ЗАРЯДКА

|     |           |
|-----|-----------|
| 6B  | 20-900 Ач |
| 12B | 20-900 Ач |
| 24B | 20-525 Ач |

## ЗАПУСК

|     |       |
|-----|-------|
| 6B  | -     |
| 12B | 300 А |
| 24B | 280 А |



**Автоматическая зарядка:** зарядка без надзора с напряжением подпитки в конце цикла (Floating). Аппарат может быть подсоединен к АКБ автомобиля безо всякой опасности.

**Зарядка на 100%:** DIAG Startium 60-24 обеспечивает 100% зарядку любых типов свинцовых АКБ: с жидким, гелевым электролитом, AGM, Start&Stop, Кальций, VRLA, EFB...

**Умное устройство:** постоянно анализирует состояние АКБ и регулирует мощность. Цифровой индикатор показывает напряжение и состояние АКБ, выраженное в процентах, в режиме реального времени.

**Защита бортовой электроники:** нет надобности отсоединять АКБ от автомобиля. Нет риска искрения благодаря отсутствию напряжения на зажимах пока они не подсоединены к АКБ.

**Глубокая разрядка:** этот аппарат может зарядить очень сильно разряженные, но не поврежденные АКБ, начиная с 1В.

**TIMER:** функция, позволяющая запрограммировать зарядку в полной безопасности в случае отсутствия надзора.

Функция **SOS RECOVERY** внедрена в цикл зарядки для восстановления АКБ в процессе сульфатации.

**Автоматический запуск:** аппарат генерирует ток только при запуске двигателя автомобиля. Больше нет надобности в дистанционном управлении.

**Умный запуск:** пусковое устройство автоматически определяет поврежденные или сульфатированные АКБ. В этом случае аппарат не будет выдавать тока, чтобы не повредить бортовые электронные приборы автомобиля.

**Источник стабилизированного питания (только для 12В АКБ):** DIAG-STARTIUM 60-24 может подпитывать АКБ 12В автомобилей во время диагностики до 60А благодаря функции DIAG +. (Настройка напряжения от 12 до 15 В).



В наборе поставляются:

- Кабели (красный 2,3м / черный 2,3м)
- Изолированные зажимы



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- + Автоматический перезапуск с сохранением последних использованных настроек.
- + Функции теста альтернатора для быстрого определения сбоя.
- + Удобное и простое считывание ошибок с цифрового дисплея.

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I <sub>1</sub> | Reg    | MIN. Ah | MAX. Ah  | Reg     | I 60335-2-29 A | A 1v/c | A 0v/c | Fuse | IP | mm          | kg |
|---------|----------------|--------|---------|----------|---------|----------------|--------|--------|------|----|-------------|----|
| 230B    | 16A            | 2000 B | 6B      | 20-900Ач | 4+Start | 5-15-30-60     | -      | -      | 200A | 21 | 475x520x900 | 34 |
|         |                |        | 12B     | 20-900Ач | 4+Start | 5-15-30-60     | 300    | 430    |      |    |             |    |
|         |                |        | 24B     | 20-525Ач | 4+Start | 5-10-20-35     | 280    | 410    |      |    |             |    |