



LEADER 150 START 230V



12V

Обзор

LEADER 150 START 230V

cod. 807538

Battery charger and starter for charging free electrolyte batteries (WET) with 12V voltage, and starting all types of petrol-driven vehicles.

Features:

- choice of normal charge, quick charge(BOOST), quick start
- display of charging and starting current
- protection against overloads and polarity reversal.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

Технические данные

CODE	КОД 807538	A_{EFF}	ТОК ЭФФЕКТИВНОГО ЗАРЯДА 20 А		РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИИ 2
V_{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	A_{EN}	ТОК КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО ЗАРЯДА EN60335-2-29 14 А		РАЗМЕРЫ 22,5 x 29 x 20,5 cm
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	ТОК ЗАПУСКА 1V / С EN60335-2-29 80 А		ВЕС 6,4 kg
P_{CHARGE}	МОЩНОСТЬ ЗАРЯДА 0,3 kW	A_{START MAX}	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПУСКА 140 А		КОД EAN 800489788515 5
P_{START}	МОЩНОСТЬ ЗАПУСКА 1,4 kW	C_{MIN}	МИН. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 25 А		ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 56 pz/pallet
	НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ 12 V	C_{MAX}	МАКС. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 250 А		ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ - В 42 pz/pallet-В



ARTAZ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Москва, шоссе Энтузиастов 31с50
Санкт-Петербург, ул. Заусадебная 31

ООО «АРТАЗ» +7 (958) 762-88-45, <https://artaz.ru>, Почта: info@artaz.ru
Видеообзоры оборудования: <https://youtube.com/@artazru>



LEADER 150 START 230V

null - 123987

null - 123988

ARTAZ.RU



ARTAZ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Москва, шоссе Энтузиастов 31с50
Санкт-Петербург, ул. Заусадебная 31

ООО «АРТАЗ» +7 (958) 762-88-45, <https://artaz.ru>, Почта: info@artaz.ru
Видеообзоры оборудования: <https://youtube.com/@artazru>